



BOITIER DE COMMANDE SW833 - 8 FONCTIONS

- Touches programmables
- Alimentation : 12/24 V DC
- Consommation : 45A max
- 8 sorties positives + 2 négatives
- 3 entrées dont 1 négative
- Touches conditionnables et regroupable
- Mode veille

UGS : BDC833 | **Catégories :** [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtier de commande programmable
8 touches rétroéclairées 2 couleurs (rouge et vert)
Buzzer intégré
10 LEDs témoins pour la rampe à défilement
Jusqu'à 49 A pour les feux, la sirène, les phares de travail et les dispositifs auxiliaires.
Conditionnement des touches possibles (l'allumage de la sirène active les feux)
8 sorties positives : 1 x 15A / 2 x 10A / 1 x 10A (pour les sorties 4 à 8)
2 sorties négatives : 2 x 2A
3 entrées pour frein à main (coupure sirène et/ou allumage de la rampe à défilement), + après contact.
Possibilité de regrouper plusieurs touches sur une seule.
Mode veille automatique après 1 ou 15 minutes en cas d'inactivité.

Fusible recommandé : 50A
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C
Longueur du faisceau des entrées : 30 cm
Longueur du câble RJ45 entre le module et le boîtier de commande : 4 mètres
Consommation max. : 45A
Consommation en veille : 35 mA
Homologation : ECE-R10
Alimentation : 12/24 V DC
Support de montage permanent via 2 vis
Support de montage ventouse en option

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,4 kg
Dimensions	25,5 × 95 × 68,8 mm
Code EAN	

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

