



SIRÈNE SDF104H - 100W - MULTIFONCTION

- Amplificateur de sirène 100W
 - Touches programmables
 - Microphone Public Address
 - Retransmission radio
 - Déclenchement via le klaxon
- 22 tonalités sélectionnables (dont 5 françaises)
 - Volumes réglables (micro, sirène et radio)

UGS : SPASDF104H | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Amplificateur de sirène 100 W pour une configuration à un seul haut-parleur (11 Ohm).

Amplificateur de classe D pour une faible consommation et un son clair.

Alimentation : 12/24 V DC.

Fonction de verrouillage de la sirène qui désactive la mise en marche de la sirène sans feux principaux.

Commutateur de sortie : 4x 5A.

22 tonalités internationales et européennes sélectionnables.

Entrée positive pour klaxon.

Fonction de retransmission radio et Public Address.

Boîtier de commande portatif à 12 boutons avec microphone intégré.

Conception compacte avec châssis en aluminium.

Boutons programmables : Code 1/2/3 (interrupteur momentané/maintenu/minuterie), volume de la sirène, tonalité.

Protection contre l'inversion de polarité

Homologations : SAE J1849 EVS1 ; CA13; ECE R10 ; CISPR 25

Alimentation : 12-24 V CC

Courant de veille : 0 mA (sans fil + après contact) / 0,35 A (avec fil + après contact)

Consommation Moy. : 8,5A à 12 V DC / 4A à 24 V DC

Consommation Max. :

10A à 12VDC / 5A à 24 V DC (sans sorties de contrôle d'éclairage)

30A à 12VDC / 25A à 24 V DC (avec sorties de contrôle d'éclairage)

Puissance de sortie de la sirène : 100 W

Charge de sortie sirène : 100 W-ACR 11 Ohms

Fréquence sirène :

761Hz - 1592Hz (WIL/YELP/PHASER);

362 Hz - 733 Hz (HI/LO)

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Commandes de sirène :

5 boutons poussoirs ON/OFF (SIRÈNE, RADIO, Code 1, Code 2, Code 3)

3 boutons-poussoirs momentanés (PTT, MAN, HORN)

4 boutons-poussoirs momentanés/marche-arret/minuterie 10 sec (SW1, SW2, SW3, SW4)

SW1 peut être réglé pour conditionner SW2, SW3, SW4 et Sirène

Connexion d'entrée : + après contact (allumage)

Connexion d'entrée klaxon

Commandes d'éclairage : 4 interrupteurs à bouton-poussoir lumineux

Livré avec planche d'étiquettes adhésives

Valeurs nominales de sortie lumineuse : fusible 5A intégré sur chacune des 4 sorties



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



