



## BOITIER DE COMMANDE CCS4 LITE - 4 FONCTIONS

**UGS :** BDCCCS4LITE | **Catégories :** [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Module de puissance :

1 sortie pour triangle (13A-réversible)

1 sortie pour gyrophare (6A)

1 sortie pour feux de pénétration (3A)

1 sortie pour les autres accessoires électrique (3A)

1 entrée à la masse frein à main

1 entrée moteur tournant pour démarrage automatique

Charge totale maximale : 25A

Boîtier en ABS-IP41

Tension d'alimentation 12V/24V

Protection contre les inversions de polarité, les courts circuits et les surconsommation

Boîtier de commande:

4 touches de commande avec témoins

1 touche Marche/Arrêt

1 témoin d'alarmes batterie faible et court-circuit

Rétro-éclairage automatique des touches

Alimentation via le bloc de puissance

Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements

Support de boîtier

Consommation : En veille : <1mA

Dimensions avec couvercle de protection (H x l x L) : 140 x 64 x 33mm

Poids : 115g

Entrées : 2 entrées

Température de fonctionnement : de -40 à +85°C

Indice de protection : IP 41

Homologation : ECE R10, EMC

Livré avec :

Un boîtier de commande avec rotule

Jeu de touches pour personnalisation (uniquement pour les packs basic)

Bus de commande de 4,5 m

Un module de puissance

Un kit connectique de raccordement de l'alimentation

Connecteurs, fusible et porte-fusible

Connectique de raccordement pour les sorties et les entrées



Une notice d'installation et d'utilisation

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Dimensions</b>	33 × 140 × 64 mm
<b>Code EAN</b>	3760387064911

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

### REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

