TEL: 04.67.60.49.68





BOITIER DE COMMANDE CCS4 LITE - 4 FONCTIONS

UGS: BDCCCS4LITE | **Catégories**: <u>Accessoires</u>, <u>Boitiers de commande</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Module de puissance :

1 sortie pour triangle (13A-réversible)

1 sortie pour gyrophare (6A)

1 sortie pour feux de pénétration (3A)

1 sortie pour les autres accessoires électrique (3A)

1 entrée à la masse frein à main

1 entrée moteur tournant pour démarrage automatique

Charge totale maximale : 25A

Boîtier en ABS-IP41

Tension d'alimentation 12V/24V

Protection contre les inversions de polarité, les courts circuits et les surconsommation

Boîtier de commande:
4 touches de commande avec témoins
1 touche Marche/Arrêt
1 témoin d'alarmes batterie faible et court-circuit
Rétro-éclairage automatique des touches
Alimentation via le bloc de puissance
Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements
Support de boitier

Consommation : En veille : <1mA

Dimensions avec couvercle de protection (H x l x L) : 140 x 64 x 33mm

Poids : 115g

Entrées : 2 entrées

Température de fonctionnement : de -40 à +85°C

Indice de protection : IP 41

Homologation : ECE R10, EMC

Livré avec ·

Un boîtier de commande avec rotule
Jeu de touches pour personnalisation (uniquement pour les packs basic)
Bus de commande de 4,5 m
Un module de puissance
Un kit connectique de raccordement de l'alimentation
Connecteurs, fusible et porte-fusible
Connectique de raccordement pour les sorties et les entrées

TEL: 04.67.60.49.68

Une notice d'installation et d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Dimensions $33 \times 140 \times 64 \text{ mm}$

Code EAN 3760387064911

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES				