



### BOITIER DE COMMANDE 6 TOUCHES

UGS : LINX6 | Catégories : [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

6 touches RGB dynamiques  
Touches 1 et 2 : consommation max 10A chacune et 15A au total  
Touches 3,4,5,6 : Consommation max 2A chacune et 8A au total  
Consommation globales max : 23A  
Touches configurables par l'utilisateur en ON/OFF ou momentanée  
Couleur de la touche activée configurable par l'utilisateur (rouge, orange, vert, bleu et blanc)  
Indicateur d'état de la rampe (peut être désactivé)  
Rétroéclairage configurable par l'utilisateur  
Hiérarchie des touches configurables (maître/esclave)  
Sélection de l'interrupteur principal  
Fonction 999 et arrêt total  
Bips sonores configurables  
Fonction de réinitialisation d'usine  
Moniteur de surintensité et fonction de désactivation (3 clignotements et bips)  
Mode veille automatique de 90 minutes et fonction de réveil à un seul interrupteur  
Longueur du câble : 3 mètres  
Etiquettes autocollantes transparentes standard incluses  
Kit de fixation inclus  
Garantie de 2 ans  
Alimentation : 8-30V  
Indice de protection : IP52  
Homologation : R10  
Dimensions : 116 mm x 54 mm x 21 mm

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Dimensions</b>	21 x 116 x 54 mm
<b>Code EAN</b>	0000000026758

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

