



### **BOITIER DE COMMANDE TINY8**

- Idéal pour une installation sur véhicule banalisé
  - 8 sorties positives (10A)
  - 2 sorties négatives (Max -1,7A)
    - Rétroéclairage
  - Alimentation : 12/24 V

**UGS :** BDCTINY8 | **Catégories :** [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le boîtier de commande Tiny8 est le produit idéal pour une installation discrète et flexible.  
Un seul câble BUS partant du tableau de bord du véhicule, pour simplifier et limiter le temps d'intervention.  
L'élimination complète des relais et fusibles accroît la fiabilité de vos installations électriques.  
Doté d'une fonction « mise en veille » automatique et pouvant être pilotée par la position de la clé de contact.  
Les fonctions intégrées et configurables permettent de réduire jusqu'à 50% le temps d'installation.  
Les touches de la console sont rétro-éclairées pour assurer une grande lisibilité en toute circonstance.  
Configurable pour permettre le fonctionnement réglementaire des feux bleus associés à la sirène.  
L'ensemble des options est configurable directement à partir du clavier.  
Fonctionne en 12 et 24 V DC.

Système multiplexé  
Module de puissance : 94 x 73 x 26 mm  
Alimentation : 9-28 V DC  
8 sorties positives (10A) - 20 A max par module  
2 sorties négatives (Max -1,7A)  
3 entrées (APC, Statut ou CA et FAM)  
Contrôle de la mise en veille  
Configuration manuelle simplifiée  
Rétroéclairage  
Protégé contre les inversions de polarité  
Collection de pictogrammes  
Courant de repos (12 V DC) : 8 mA

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Poids</b>      | 0,1 kg          |
| <b>Dimensions</b> | 39 × 81 × 24 mm |
| <b>Code EAN</b>   | 3760387064924   |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

