TEL: 04.67.60.49.68





BOITIER DE COMMANDE DLC3000

UGS: DLC3000 | **Catégories**: <u>Accessoires</u>, <u>Boitiers de commande</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le boitier de commande DLC3000 est conçu pour assurer le pilotage complet d'une rampe directionnelle halogène ou à LEDs munie de 4, 6 et 8 points lumineux. Il intègre aussi 3 sorties positives pour la commande d'équipements éventuels (feux bleus, sirène, etc.) . Il permet aussi d'automatiser la mise en route automatique de la séquence "Warning" sur le frein à main. L'ensemble de ces fonctions sont configurables à partir de la console.

Tension d'alimentation de +10 à 28,5 V DC
3 sorties positives (10A chacune)
8 sorties rampe directionnelle (2A chacune)
2 entrées (1 positive "+ après contact" et 1 entrée négative "frein à main")
Contrôle de la mise en veille
Configuration manuelle simplifiée
Rétro-éclairage
Protégé contre les inversions de polarité
Collection de pictogrammes
Pied multi-directionel
Courant de repos (12VDC): 8mA
Homologué CEM e6 03 0331e

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,1 kg

Dimensions $95 \times 35 \times 70 \text{ mm}$

Code EAN 3760387064923

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		