TEL: 04.67.60.49.68





## **BOITIER DE COMMANDE LINX4 AVEC PRISE ALLUME-CIGARE**

**UGS**: LINX4-WC | **Catégories**: <u>Accessoires</u>, <u>Boitiers de commande</u>

TEL: 04.67.60.49.68



## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le LINX4 se compose de 4 sorties contrôlées indépendamment, une avec une sortie de commutation courant fort de 10A et trois avec une commutation maximale de 6A par sortie et une limite globale sur les 4 sorties de 15A.

Les sorties sont surveillées et si une surintensité est détectée, les sorties sont immédiatement désactivées. Un défaut sera signalé par 3 clignotements et 3 bips. La sortie ne peut pas être réactivée tant que le LINX4 n'a pas été remis sous tension.

L'utilisateur final a la possibilité de placer des pictogrammes sur les touches pour indiquer la fonction de chaque sortie. Il est également possible de changer la couleur du témoin lumineux et la fonction des interrupteurs (la valeur par défaut est le rouge avec interrupteur ON/OFF). Cela permet à l'utilisateur final de personnaliser le LINX4 en fonction de ses besoins.

4 interrupteurs programmables RVB Interrupteur 1 : 10 ampères (max) Interrupteurs 2, 3, 4 : 6 ampères (max) Limite totale de 15 ampères

Configuration simple et facile des fonctions de l'interrupteur : interrupteur ON/OFF ou interrupteur poussoir Témoin lumineux de l'interrupteur en position 'activée' configurable par l'utilisateur (rouge, orange, vert, bleu et blanc)

Programmation des dépendances par l'utilisateur : 'Maître et Esclave'

Sélection de l'interrupteur principal par l'utilisateur

Surveillance de surintensité et fonction de désactivation (3 clignotements et bips)

Interrupteurs rétroéclairés (blanc)

Câble d'alimentation 1 mètre (alimentation et masse)

Câble interrupteurs / de sortie de 3 mètres (alimentation, mise à la masse, interrupteurs 1, 2, 3 et 4)

Activer / désactiver l'avertisseur sonore

Planche de pictogrammes transparents inclus

**GARANTIE 2 ANS** 

Alimentation: 12 et 24 volts Indice de Protection: IP52 Homologation EMC / R10

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,2 kg

**Dimensions**  $90 \times 22 \times 54 \text{ mm}$ 

**Code EAN** 

TEL: 04.67.60.49.68

## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			