TEL: 04.67.60.49.68





BOITIER DE COMMANDE 6 TOUCHES

UGS: LINX6 | **Catégories**: <u>Accessoires</u>, <u>Boitiers de commande</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

6 touches RGB dynamiques

Touches 1 et 2 : consommation max 10A chacune et 15A au total Touches 3,4,5,6 : Consommation max 2A chacune et 8A au total

Consommation globales max: 23A

Touches configurables par l'utilisateur en ON/OFF ou momentanée

Couleur de la touche activée configurable par l'utilisateur (rouge, orange, vert, bleu et blanc)

Indicateur d'état de la rampe (peut être désactivé)

Rétroéclairage configurable par l'utilisateur

Hiérarchie des touches configurables (maitre/esclave)

Sélection de l'interrupteur principal

Fonction 999 et arrêt total

Bips sonores configurables

Fonction de réinitialisation d'usine

Moniteur de surintensité et fonction de désactivation (3 clignotements et bips)

Mode veille automatique de 90 minutes et fonction de réveil à un seul interrupteur

Longueur du câble : 3 mètres

Etiquettes autocollantes transparentes standard incluses

Kit de fixation inclus

Garantie de 2 ans

Alimentation: 8-30V

Indice de protection: IP52

Homologation: R10

Dimensions: 116 mm x 54 mm x 21 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Dimensions $21 \times 116 \times 54 \text{ mm}$

Code EAN 0000000026758

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

REMARQUES			